

Led Star MA-E031

EAC



Вращающаяся светодиодная тройная голова

Светодиодный источник:

Лучи: 12*10Вт RGBW (3x4)

Кольца: 3 кольца 12*0.2Вт 5050 RGB

Лазер: 1 зеленый лазер 50 мВт, 1 красный лазер 100 мВт, 1 синий лазер 40 мВт

Потребляемая мощность: 200 Вт

DMX: 21 каналов

Движение: панорамирование: 540°, бесконечное вращение

Режим управления: автоматический, звуковая активация, DMX512, ведущий/ведомый

Диммер: линейный плавный 0–100%

Разъемы DMX: 2 x 3-pin XLR вход/выход

Напряжение: 220В 50Гц

Корпус: пластик

Размер, мм: 290 x 240 x 270

Вес нетто: 4,85 кг

Вес брутто: 6,4 кг

Меню прибора

Menu	Описание	
ADDR	A001 — A512	Выбор адреса DMX
Shou	DMX	Режим DMX
	ATO1	Режим автоматический 1
	ATO2	Режим автоматический 2
	SOUND	Режим от звука
CHND	21 ch	Режим 21 каналов
PSEt	YES	Реверс панорамы выкл
	NO	Реверс панорамы вкл
TILT1	YES	Вращение 1 реверс выкл
	NO	Вращение 1 реверс вкл
TILT2	YES	Вращение 2 реверс выкл
	NO	Вращение 2 реверс вкл
TILT3	YES	Вращение 3 реверс выкл
	NO	Вращение 3 реверс вкл
SOND	BO	Режим звука
	SLOW	Режим звука медленный
SENS	0-100	чувствительность звука
LED	ON	Подсветка всегда включена
	OFF	Выкл
DISP	YES	Дисплей реверс

	NO	Дисплей реверс выключен
VER		версия программного обеспечения
Fact	YES	Восстановить начальные установки
	NO	

Описание адресного пространства DMX

адрес	Функция	значение	описание
1	Pan	0-255	вращение панорамы 0-540гр
2	Tilt 1	0-127	Позиция 0-360гр
		128-191	Скорость вращения по часовой стрелке
		192-255	Скорость вращения против часовой стрелки
3	Tilt 2	0-127	Позиция 0-360гр
		128-191	Скорость вращения по часовой стрелке
		192-255	Скорость вращения против часовой стрелки
4	Tilt 3	0-127	Позиция 0-360гр
		128-191	Скорость вращения по часовой стрелке
		192-255	Скорость вращения против часовой стрелки
5	P/T speed	0-255	Скорость вращение pan tilt
6	Dimmer	0-255	Линейный диммер от 0 до 100
7	Strobe	0-10	Стробоскоп выключен
		11-255	Регулирование скорости стробоскопа
8	Red	0-255	Яркость красного
9	Green	0-255	Яркость зеленого
10	Blue	0-255	Яркость синего
11	White	0-255	Яркость белого
12	Halo Red	0-255	Яркость кольца красный
13	Halo Green	0-255	Яркость кольца зеленый

14	Halo Blue	0-255	Яркость кольца синий
15	Red Lazer	0	Лазер красный выключен
		1-255	Лазер красный вкл
16	Green Lazer	0	Лазер зеленый выключен
		1-255	Лазер зеленый вкл
17	Blue Lazer	0	Лазер синий выключен
		1-255	Лазер синий вкл
18	Led Macro	0-6	макросы выключены
		7-132	Эффект 1
		133-255	Эффект 2
19	макросы вращения	0-6	макросы выключены
		7-132	Режим 1
		133-255	Режим 2
20	Общие макросы	0-6	макросы выключены
		7-132	Режим 1
		133-255	Режим 2
21	Сброс	0-240	нет реакции
			Сброс после 3 секунд